

eKasa – podrobný popis zariadení

Nasledujúca tabuľka zobrazuje eKasa zariadenia komunikujúce s programom POHODA a ich jednotlivé vlastnosti.

UPOZORNENIE: Výrobca eKasy alebo servisný technik eKasy musí vykonať kompletne nastavenie eKasa zariadenia, ktoré bude komunikovať s programom POHODA v požadovanej forme a zabezpečiť aj jeho prepojenie s počítačom. Technická podpora programu POHODA nerieši problémy spôsobené nesprávnym prepojením eKasa zariadenia k PC alebo nesprávnym prepojením programu, s ktorým program POHODA komunikuje.

Zariadenie	Výrobca	Označenie v POHODE v ag. Hardware	Typ pripojenia k POHODE	Podpora RDP	X uzávierka v POHODE	Z uzávierka v POHODE	Interval. uzávierka v POHODE/na zariadení	Typ vrátenia	Poznámka k zariadeniu
Ekasa LLARIK	LLARIK, s.r.o.	eKasa*	výmen súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Nie	T/O/P	
Universal eKasa Printer	Software Studio, s.r.o.	eKasa*	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
eKasa Easy-Pos	S.A. spol. s r. o.	eKasa*	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
FiskalPRO VX 520/675	A3 Soft s.r.o.	eKasa FiskalPRO	LAN	Áno***	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
TaxiSdrv.win	KASO Technologies	eKasa*	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
eKasa FT4000B/FT5000B	VAROS TRADE, s.r.o.	eKasa Varos	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
ELCOM Efox-T /o	ELCOM	eKasa EFox	LAN**	Áno***	Áno	Áno	Nie/Nie	T/O	
EURO-50i/o Cash/Mini	ELCOM	eKasa Euro (offline)	USB/COM	Nie	Nie****	Áno	Nie/Nie		A
EURO-150i/o Flexy/Plus	ELCOM	eKasa Euro (offline)	USB/COM	Nie	Nie****	Áno	Nie/Nie		A
elio eBox	AXIS distribution, s.r.o.	eKasa*	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Áno	T/O/P	
Pegas, Pegassino Printer	BOWA s.r.o.	eKasa*	výmena súborov	Áno	Áno	Áno	Nie/Nie	T/O/P	

* Výrobca si integroval všeobecné komunikačné rozhranie s programom POHODA. V prípade otázok a problémov kontaktujte priamo výrobcu eKasa zariadenia.

** Zariadenie musí obsahovať LAN port, ktorý je potrebné domontovať do zariadenia a nastaviť správne komunikáciu zariadenia cez LAN.

*** V prípade RDP terminálového prístupu k POHODE je potrebné vytvorenie VPN alebo zabezpečenie verejnej IP adresy.

**** X uzávierku je potrebné vykonať priamo na eKasa zariadení.

T – vrátenie tovaru, O – vrátenie vratného obalu, P – výmena poukazu

A – Podpora eKasa EURO (online), teda tlač bločkov cez program, od 1.1.2022 program Pohoda nepodporuje.